

Zentrale CCU2



Artikel-Nr.: 103584

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- HomeMatic Zentrale übernimmt als zentrales Element des HomeMatic-Systems vielfältige Steuer-, Kontroll- und Konfigurationsmöglichkeiten für alle HomeMatic Geräte einer Installation
- Bedienung der Zentrale erfolgt komfortabel am PC oder Tablet über die HomeMatic Bedienoberfläche WebUI
- Konfiguration und Bedienung sowie Statusabfrage aller HomeMatic Geräte möglich
- Ermöglicht das Einrichten direkter Verknüpfungen zwischen HomeMatic Geräten, die auch ohne den Einsatz der Zentrale aktiv bleiben
- Komplexe Steueraufgaben sowie individuelle Logikfunktionen können über Zentralenprogramme realisiert werden
- **NEU:**
 - Einfacher Austausch von Geräten
 - Zentralentausch bequem möglich
 - Fremdsprachenfähigkeit
 - interner Speicher kann über micro-SD-Karte für weitere Anwendungen von Drittanbietern erweitert werden
 - Firmware-Update von HomeMatic Geräten über die WebUI Bedienoberfläche möglich

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	Steckernetzteil (5 V)
Eingang:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang:	5VDC, 1500 mA
Schutzklasse:	III (Schutzkleinspannung)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Lagertemperatur:	-20 bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T):	116 x 150 x 34 mm
Gewicht:	165 g
Funkfrequenz:	868,35 MHz
Empfängerklasse:	SRD Class 2
Freifeldreichweite:	typ. 250 m
Duty Cycle:	< 1 % pro h
Speicher:	kann über MicroSD-Karte vergrößert werden (max. 16 GB)
USB:	1 USB Host Port / 1 USB Device Port
Netzwerk:	Ethernet 10/100 MBit/s, Auto-MDIX
Sprachen der WebUI:	Deutsch/Englisch

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	103584
EAN-Code:	4047976035847
Kurzbezeichnung:	HM-Cen-O-TW-x-x-2
Verpackungseinheit:	16
Maße Verpackung:	200 x 175 x 65 mm
Gesamtgewicht:	510,4 g

LIEFERUMFANG

HomeMatic Zentrale CCU2
Steckernetzteil (Ausgangsspannung 5VDC, 1500 mA)
Montagematerial (2x Schrauben, 2x Dübel)
USB-Kabel
Ethernetkabel
Bohrschablone
Bedienungsanleitung in D und GB

Technische Änderungen vorbehalten.