

# Lichtsensord – außen

Artikel-Nr.: 151566A0



## Produkteigenschaften

- Misst Helligkeit (in Lux) im Außenbereich
- Anzeige der ermittelten Helligkeitswerte über die Homematic IP App
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. das Einschalten von Licht bei Dunkelheit oder das Herunterfahren von Rollläden bei starkem Sonnenschein)
- Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit
- Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA max.
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Messbereich Helligkeit	0,01 bis 83860 lx
Messgenauigkeit Helligkeit	±10 %, ±0,1 lx
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Gewicht	85 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	310 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	151566A0
EAN-Code	4047976515660
Kurzbezeichnung	HmIP-SLO
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	183,0 g

## Lieferumfang

Homematic IP Lichtsensor – außen  
 Schrauben (2x) und Dübel (2x)  
 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)  
 Bedienungsanleitung