

# Wandtaster - 2-fach

Artikel-Nr.: 140665



## Produkteigenschaften

- Schaltet die Raumklima-Lösung des Homematic IP Systems in den Ecobetrieb: über die Homematic IP App kann zwischen temporärer und dauerhafter Abwesenheit gewählt werden
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Einsatz mehrerer Homematic IP Wandtaster pro Raumklimalösung möglich

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	Ohne Rahmen: 55 x 55 x 17 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 19 mm
Gewicht	82 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	> 150 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	140665
EAN-Code	4047976406654
Kurzbezeichnung	HMIP-WRC2
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm

## Lieferumfang

Homematic IP Wandtaster - 2-fach
Wechselrahmen
Montageplatte
Doppelseitige Klebestreifen (2x)
Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung