

## Funk-Kombisensor



### Artikel-Nr.: 132192A0 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Zuverlässige und exakte Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Regenbeginn, Regenmenge, Helligkeit (relativ) und Sonnenscheindauer
- Anzeige und Auswertung der ermittelten Daten z. B. über die Homematic WebUI oder die Homematic Funk-Wetterstation
- Vielfältige Funktionsmöglichkeiten über die Homematic Zentrale – z. B. können Rollläden durch die erfassten Wetterdaten gesteuert werden (bspw. bei starkem Wind)
- Vier unterschiedliche Windschwellen in Direktverknüpfungen nutzbar
- Umrechnungstabelle der Helligkeit in Luxwerte im Lieferumfang
- Dank des Batteriebetriebs flexibel im Außenbereich platzierbar
- Mechanisch verstärktes Schalenanemometer
- Duo-Color LED für einfache Inbetriebnahme
- Einfache Montage durch robusten Edelstahl-Mast

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP22
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C (typ. ±0,3 °C; max. ±0,4 °C bei 0 - 55 °C)
Luftfeuchtigkeit (relativ):	1 - 99 % (typ. ±3 %; max. ±4,5 % bei 20 - 80 %)
Helligkeit (relativ):	0 - 255 (Referenzwerte)
Regenmenge:	0 - 966 mm
Windgeschwindigkeit:	0 - 200 km/h
Windrichtung:	0 - 355°
Windrichtungsschwankungsbreite:	0 - 67,5°
Abmessungen (B x H x T):	40 x 65 x 15 cm (ohne Mast)
Abmessungen Mast (H x ø):	1,58 m x 25 mm
Gewicht:	3,2 kg
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	132192A0
EAN-Code:	4047976321926
Kurzbezeichnung:	HM-WDS100-C6-O-2
Verpackungseinheit:	2
Maße Verpackung:	564 × 369 × 147 mm
Gesamtgewicht:	3.473,0 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Kombisensor
Edelstahl-Mast
3x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
Montagematerial (2x Schrauben, Torxschlüssel)
Bedienungsanleitung in DE und EN