

Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischenstecker



Artikel-Nr.: 132087

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Phasenabschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Schnell und ohne Werkzeug montiert, einfach einstecken
- Bedienung direkt am Gerät über Taste möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED zeigt Aktorzustand an
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	> 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Anschlussleistung:	max. 300 VA
Stand-by-Verbrauch:	1 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	63 x 125 x 41 mm (ohne Stecker)
Gewicht:	184,5 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	132087
EAN-Code:	4047976320875
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim1T-PI-3
Verpackungseinheit:	16
Maße Verpackung:	150 x 75 x 90 mm
Gesamtgewicht:	251,8 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB