

Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 103020

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Phasenabschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Anlernen mehrerer Fernbedinungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installationen und Verkabelung kann weiter genutzt werden

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Schaltleistung:	180 VA
Minimallast:	10 VA
Stand-by Verbrauch:	1 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm
Gewicht:	54,4 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	103020
EAN-Code:	4047976030200
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim1TPBU-FM
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	100 x 100 x 50
Gesamtgewicht:	120,2 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial (2 x Schrauben 3,2 x 15 mm, 2 x Schrauben 3,2 x 25 mm)
Die erforderlichen Adapter für die verschiedenen Schalterhersteller bitte separat bestellen