

## Funk-Rolladenaktor 1-fach, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 76799

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Kleiner und kompakter Funk-Rolladenaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen
- Ermöglicht die Ansteuerung von Rollläden
- Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rollladenmotoren geeignet
- Mit Anschlüssen für konventionelle Taster
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Relaiskontakt:	1 Schließer, 1 Wechsler
Max. Ausgangsstrom:	250 W Motorlast
Stand-by-Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	53 x 53 x 30 mm
Gewicht:	47,8 g

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76799
EAN-Code:	4047976767991
Kurzbezeichnung:	HM-LC-BI1-FM
Verpackungseinheit:	100
Maße Verpackung:	75 x 50 x 75 mm
Gesamtgewicht:	85,9 g
Zolltarifnummer:	85365080

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB