

Starter Set Licht



Artikel-Nr.: 151671A0



Produkteigenschaften

- Starter Set zum komfortablen Steuern von Beleuchtung
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Die Dimmer-Steckdose ermöglicht das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten von vielen dimmbaren LED-Leuchtmitteln, dimmbaren Energiesparlampen, NV- sowie HV-Halogenlampen und Glühlampen
- Einfache Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt am Gerät
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen von Beleuchtung
- Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 0,5 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden
- Aufwachlicht ermöglicht ein langsames und angenehmes Hochdimmen des Leuchtmittels von 0 auf 100 % innerhalb von 20 Minuten
- Besonders zuverlässiges Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Das Starter Set Licht kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden

Technische Daten (pro Gerät)

Access Point:	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 Vdc)
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Dimmer-Steckdose:	
Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Schaltleistung	3 bis 80 VA
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Lastart	ohmsche und kapazitive Lampenlast
Umgebungstemperatur	-10 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Typ. Funk-Freifeldreichweite	170 m

Logistische Daten

Artikelnummer	151671A0
EAN-Code	4047976516711
Kurzbezeichnung	HmlIP-SK6
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 194 x 150 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1152,0 g

Lieferumfang

Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)
Dimmer-Steckdose (2x)
Montagematerial
Bedienungsanleitungen