

Wettersensor – pro

Artikel-Nr.: 151821A0



Produkteigenschaften

- Erfasst zuverlässig und exakt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Regenbeginn, Regenmenge, Helligkeit (relativ) und Sonnenscheindauer
- Anzeige der ermittelten Wetterdaten über die Homematic IP App
- Vielfältige Funktionsmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten – z. B. das Herunterfahren von Rollläden bei Sonnenschein oder das Einfahren der Markise bei Regen
- Flexibler Einsatzort im Außenbereich dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb
- Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Messbereiche	
Temperatur	-20 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit (relativ)	1 bis 99 %
Helligkeit (relativ)	0 bis 100.000
Regenmenge	0 bis 966 mm
Windgeschwindigkeit	0 bis 200 km/h
Windrichtung	0 bis 355°
Windrichtungsschwankungsbreite	0 bis ±146,25°
Abmessungen (B x H x T)	40 x 65 x 15 cm (ohne Mast)
Abmessungen Edelstahlmast (H x ø)	1,58 m x 25 mm
Gewicht	1417 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Logistische Daten

Artikelnummer	151821A0
EAN-Code	4047976518210
Kurzbezeichnung	HmIP-SWO-PR
Verpackungseinheit	2
Maße Verpackung	564 x 369 x 147 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3676,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Wettersensor – pro
Edelstahlmast
Schrauben (2x)
Torxschlüssel
1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (3x)
Bedienungsanleitung