

Alarmsirene

Artikel-Nr.: 142801A0



Produkteigenschaften

- Akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über Piezo-Lautsprecher und LEDs
- Lauter Signalton mit ≥ 90 dB @ 1 m Entfernung sowie rot leuchtende LED-Signalleuchten stellen eine frühzeitige Warnung sicher
- Signaltöne zum Scharf- und Unscharfschalten der Sicherheitslösung möglich
- Auswahl zwischen unterschiedlichen Signaltönen und Alarmdauer möglich
- Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder Demontage
- Flexible und einfache Wand- oder Deckenmontage außerhalb direkter Reichweite eines Einbrechers durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Optik ähnlich Rauchwarnmelder
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Gewicht	136 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

Logistische Daten

Artikelnummer	142801A0
EAN-Code	4047976428014
Kurzbezeichnung	HmIP-ASIR
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	182 x 137 x 70 mm

Lieferumfang

Homematic IP Alarmsirene

Deckenhalterung

1,5 V LR06/Mignon/AA Batterien (3x)

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

Bedienungsanleitung