

Funk-Kombisignalgeber MP3



Artikel-Nr.: 142873A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Akustische Wiedergabe von beliebigen Soundfiles über den Lautsprecher
- Anzeige gewünschter Zustände über die multicolour Signalleuchte
- Realisierung vielfältiger Funktionen in Verbindung mit anderen Homematic Geräten und über die Homematic WebUI
- Einsatz z. B. als Türklingel oder Alarmgeber beim Öffnen von Fenstern oder Türen
- Ergänzung der Standardsounds durch eigene MP3-Dateien (mit microSD/SDHC-Karte)
- Flexibler Einsatz als Standgerät oder einfache Montage an der Wand

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR14/Baby/C
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	max. 0,15 mA
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	60 x 130 x 77 mm
Gewicht:	180 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	120 m
Unterstützte Dateiformate:	MP3 (CBR, VBR, ABR)
Unterstützte Bitraten:	32 - 320 Kbit/s
Unterstützte Speicherkarten:	FAT32-Dateisystem formatierte microSD/microSDHC-Speicherkarte, Speicherkapazitäten bis 16 GB, Leistung bis Klasse (Class) 10, mit max. 254 Titeln

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	142873A0
EAN-Code:	4047976428731
Kurzbezeichnung:	HM-OU-CFM-TW
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	564,6 g

LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Kombisignalgeber MP3
 2x 1,5 V LR14/Baby/C Batterien
 Montagematerial (2x Schrauben und 2x Dübel)
 Wandhalterung
 Bedienungsanleitung in DE und EN