

## Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischendeckenmontage



Artikel-Nr.: 76798

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenarien mit dem unsichtbar installierbaren Funk-Dimmaktor
- Besonders flacher Phasenanschnittdimmer
- Bedienung direkt am Gerät möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

### TECHNISCHE DATEN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Spannungsversorgung:     | 230 V / 50 Hz                                 |
| Typ. Freifeldreichweite: | bis zu 100 m                                  |
| Funkfrequenz:            | 868,3 MHz                                     |
| Anschlussleistung:       | 25-200 W                                      |
| Stand-by-Verbrauch:      | 0,5 W   |
| Schutzart:               | IP 20   |
| Abmessungen (B x H x T): | 49 x 34 x 148 mm (Tiefe ohne Laschen: 130 mm) |
| Gewicht:                 | 110,3 g                                       |

### LOGISTISCHE DATEN

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikelnummer:      | 76798          |
| EAN-Code:           | 4047976767984  |
| Kurzbezeichnung:    | HM-LC-Dim1L-CV |
| Verpackungseinheit: | 40             |
| Maße Verpackung:    | 175 x 50 x 75  |
| Gesamtgewicht:      | 189,8 g        |
| Zolltarifnummer:    | 85365080       |

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB