

Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenanschnitt, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 83367

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht das Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogen-Lampen mit konventionellem Trafo
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- 2 Kanäle mit je 500 VA Leistung
- Stromsparend durch geringe Ruhestromaufnahme
- Mehrere HomeMatic-Sender sind an einen Dimmer anlernbar
- Direktbedienung am Gerät, z.B. zur Überprüfung der Installation möglich
- Lastausfallerkennung
- Automatischer Softstart für längere Lampen-Lebensdauer
- Einfache Montage über verdeckte Befestigungsschrauben
- Signal-LED bestätigt z.B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Anschlussleistung:	25-500 W
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (B x H x T):	121 x 171 x 55 mm
Gewicht:	461,0 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	83367
EAN-Code:	4047976833672
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim2L-SM
Verpackungseinheit:	16
Maße Verpackung:	200 x 175 x 65 mm
Gesamtgewicht:	574,6 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB