

Wired RS485 Schließerkontakt, Hutschienenmontage



Artikel-Nr.: 85840

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Der Schließerkontakt überwacht 12 potentialfreie Schaltkontakte
- Das Modul überwacht nicht nur, ob sich ein Schaltzustand geändert hat, es teilt auch den aktuellen Zustand mit (z.B. Kontakt offen oder geschlossen)
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- An die Eingänge können z.B. Taster, Schalter oder Reed-Kontakte angeschlossen werden
- Konfigurationsmöglichkeiten sind über eine HomeMatic-Zentrale und über die Web-Bedienoberfläche „HomeMaticWebUI“ verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	20 mA
Stand-by-Verbrauch:	0,3 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	72 x 87 x 64 mm

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85840
EAN-Code:	4047976858408
Kurzbezeichnung:	HMW-Sen-SC-12-DR
Verpackungseinheit:	60
Maße Verpackung:	100 x 100 x 75 mm
Gesamtgewicht:	176,2 g
Zolltarifnummer:	85365019

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB