

Starter Set Beschattung



Artikel-Nr.: 151670A0



Produkteigenschaften

- Starter Set zum komfortablen Steuern von Rollläden und Markisen
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Der Rollladenaktor für Markenschalter steuert alle gängigen Rohrmotoren für Rollläden und Markisen
- Einfache Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Der Rollladenaktor kann mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller (z. B. Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp) integriert werden (bitte separat bestellen)
- Besonders zuverlässiges Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa)
- Das Starter Set Beschattung kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden

Technische Daten (pro Gerät)

Access Point:	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V _{DC})
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Rollladenaktor für Markenschalter:	
Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Max. Schaltleistung	500 W
Lastart	Motorlast
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	220 m

Logistische Daten

Artikelnummer	151670A0
EAN-Code	4047976516704
Kurzbezeichnung	HmIP-SK5
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1088,4 g

Lieferumfang

Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)

Rollladenaktor für Markenschalter (2x)

Montagematerial

Bedienungsanleitungen